

## 470MHz-714MHz帯運用調整距離

### 屋内-屋内運用調整距離

|                 |                 | 使用するラジオマイク(希望波) |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |                 | デジタル-RM<br>10mW | デジタル-RM<br>20mW | デジタル-RM<br>50mW | アナログ-RM<br>10mW |
| 妨害波             | D               |                 |                 |                 |                 |
|                 | UD              |                 |                 |                 |                 |
|                 | デジタル-RM<br>10mW | 200m            |                 |                 | 200m            |
|                 | デジタル-RM<br>20mW | 200m            | 200m            |                 | 250m            |
| デジタル-RM<br>50mW | 200m            | 200m            | 200m            | 300m            |                 |
| アナログ-RM<br>10mW |                 |                 |                 | 200m            |                 |

### 屋外-屋外運用調整距離

|                 |                 | 使用するラジオマイク(希望波) |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |                 | デジタル-RM<br>10mW | デジタル-RM<br>20mW | デジタル-RM<br>50mW | アナログ-RM<br>10mW |
| 妨害波             | D               |                 |                 |                 |                 |
|                 | UD              |                 |                 |                 |                 |
|                 | デジタル-RM<br>10mW | 250m            |                 |                 | 400m            |
|                 | デジタル-RM<br>20mW | 300m            | 300m            |                 | 500m            |
| デジタル-RM<br>50mW | 350m            | 350m            | 350m            | 500m            |                 |
| アナログ-RM<br>10mW |                 |                 |                 | 400m            |                 |

### 屋内-屋外運用調整距離

|                 |                 | 使用するラジオマイク(希望波) |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |                 | デジタル-RM<br>10mW | デジタル-RM<br>20mW | デジタル-RM<br>50mW | アナログ-RM<br>10mW |
| 妨害波             | D               |                 |                 |                 |                 |
|                 | UD              |                 |                 |                 |                 |
|                 | デジタル-RM<br>10mW | 200m            |                 |                 | 300m            |
|                 | デジタル-RM<br>20mW | 200m            | 200m            |                 | 350m            |
| デジタル-RM<br>50mW | 300m            | 300m            | 300m            | 400m            |                 |
| アナログ-RM<br>10mW |                 |                 |                 | 300m            |                 |

### 1.2GHz帯運用調整距離

#### 屋内-屋内運用調整距離

| UD \ D |                 | 使用するラジオマイク(希望波) |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                 | デジタル-RM<br>10mW | デジタル-RM<br>20mW | デジタル-RM<br>50mW | アナログ-RM<br>10mW | アナログ-RM<br>20mW | アナログ-RM<br>50mW |
| 妨害波    | デジタル-RM<br>10mW | 200m            |                 |                 | 200m            | 250m            | 300m            |
|        | デジタル-RM<br>20mW | 200m            | 200m            |                 | 300m            | 350m            | 400m            |
|        | デジタル-RM<br>50mW | 200m            | 200m            | 200m            | 400m            | 450m            | 500m            |
|        | アナログ-RM<br>10mW |                 |                 |                 | 200m            |                 |                 |
|        | アナログ-RM<br>20mW |                 |                 |                 | 300m            | 350m            |                 |
|        | アナログ-RM<br>50mW |                 |                 |                 | 400m            | 400m            | 450m            |

#### 屋外-屋外運用調整距離

| UD \ D |                 | 使用するラジオマイク(希望波) |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                 | デジタル-RM<br>10mW | デジタル-RM<br>20mW | デジタル-RM<br>50mW | アナログ-RM<br>10mW | アナログ-RM<br>20mW | アナログ-RM<br>50mW |
| 妨害波    | デジタル-RM<br>10mW | 300m            |                 |                 | 450m            | 500m            | 550m            |
|        | デジタル-RM<br>20mW | 400m            | 400m            |                 | 550m            | 600m            | 650m            |
|        | デジタル-RM<br>50mW | 450m            | 450m            | 450m            | 650m            | 700m            | 800m            |
|        | アナログ-RM<br>10mW |                 |                 |                 | 450m            |                 |                 |
|        | アナログ-RM<br>20mW |                 |                 |                 | 550m            | 600m            |                 |
|        | アナログ-RM<br>50mW |                 |                 |                 | 650m            | 700m            | 800m            |
|        | FPU             |                 |                 |                 |                 |                 | 1500m           |

#### 屋内-屋外運用調整距離

| UD \ D |                 | 使用するラジオマイク(希望波) |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                 | デジタル-RM<br>10mW | デジタル-RM<br>20mW | デジタル-RM<br>50mW | アナログ-RM<br>10mW | アナログ-RM<br>20mW | アナログ-RM<br>50mW |
| 妨害波    | デジタル-RM<br>10mW | 200m            |                 |                 | 350m            | 400m            | 450m            |
|        | デジタル-RM<br>20mW | 300m            | 300m            |                 | 400m            | 450m            | 500m            |
|        | デジタル-RM<br>50mW | 400m            | 400m            | 400m            | 500m            | 550m            | 600m            |
|        | アナログ-RM<br>10mW |                 |                 |                 | 350m            |                 |                 |
|        | アナログ-RM<br>20mW |                 |                 |                 | 400m            | 450m            |                 |
|        | アナログ-RM<br>50mW |                 |                 |                 | 500m            | 550m            | 600m            |
|        | FPU             |                 |                 |                 |                 |                 | 1100m           |